



0637

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
 Attilastraße 61 – 67 • 12105 Berlin

Die EU-Konformitätserklärung finden
 Sie im Downloadbereich von
www.assaabloyopeningsolutions.de.

Entsorgung: Verpackungsmaterialien müssen
 der Wiederverwendung zugeführt werden. Das
 Produkt ist als Elektronikschrott zu entsorgen.

Der Schlüssel sendet Signale, sobald er im Zylinder steckt.

Bemerkung	Optische Signalisierung
Normalzustand	–
Batterie fast leer, bitte wechseln	3 x lang grün
Schließberechtigung OK	1 x kurz grün
Keine Schließberechtigung	3 x kurz rot
Keine Schließberechtigung, da Schlüssel gegenwärtig außerhalb der Zeitzone	3 x kurz rot-grün-rot
Aktualisierung der Berechtigung (nur relevant bei CLIQ_GO-Anlagen)	1 x kurz grün, 1 x lang grün

PB0013100170DE_0A



Bitte Funktionsfähigkeit der Batterie
 regelmäßig überprüfen!

eCLIQ
 Benutzerhinweise

N111



ASSA ABLOY

Experience a safer
 and more open world

Sehr geehrter Benutzer,
wir danken Ihnen, dass Sie sich
für eCLIQ entschieden haben!



Bitte beachten:

1. Ihr Schlüssel ist ein hochwertiges elektronisches Produkt. Bitte vor Schmutz und Nässe schützen.
2. Bei Fehlfunktion aufgrund von Nässe, Schlüssel bitte nur trockenwischen.
3. Bei Betätigung des Zylinders besteht durch Energie- & Datenübertragung eine Freigabeverzögerung von **ca. 0,1 Sekunden**. Diese Zeit kann bei einer schwachen Batterie 0,3 Sekunden betragen.
4. **Batterie innerhalb von 30 Sekunden wechseln:** Gespeicherte Daten bleiben für 30 Sekunden erhalten. Innerhalb dieser Zeitspanne muss eine neue Batterie eingesetzt werden.
5. Batterielebensdauer:
ca. 100.000 Schließvorgänge innerhalb von etwa 10 Jahren.
Batterietyp: CR2450
6. Umgebungstemperatur Schlüssel:
0 °C bis +70 °C